Инжектор питания AXIS T8120, 15 Вт, 1 порт

Обеспечивает передачу данных и подачу питания к сетевому устройству.

Технология Power over Ethernet (PoE) — это простое, быстрое и экономичное решение для подачи электропитания на сетевые устройства. Инжектор используется для передачи данных и подачи питания к сетевому устройству, поддерживающему PoE. Применение инжекторов позволяет избежать замены существующих коммутаторов Ethernet и сетевой инфраструктуры. Инжектор AXIS T8120, 15 Вт, 1 порт — компактное и гибкое решение для подключения сетевых устройств с поддержкой PoE. AXIS T8120 обладает выходной мощностью до 15,4 Вт и соответствует стандарту IEEE 802.3af, что гарантирует совместимость с большинством сетевых устройств Axis, поддерживающих PoE.

- **IEEE 802.3af.**
- **Снижение затрат на установку.**
- **Не требуется ручная настройка.**

Инжектор питания AXIS T8120, 15 Вт, 1 порт

1688219/RU/M2.2/112016

Инжекторы питания

Функция	Передача данных и подача питания к устройству по одному кабелю Ethernet, для подключения к устройствам, не поддерживающим PoE, используется разветвитель PoE
Частота смены дат	10/100 Мбит/с

Данные и питание

Разъемы	Экранированные RJ45, EIA 568A/568B
Сетевые кабели	Экранированные Ethernet категории 5 (или выше)
Проводка	Режим B; данные передаются по парам 1/2 и 3/6, питание передается по неиспользуемым парам 4/5 (+) и 7/8 (-)
Питание	48 В пост. тока (макс. 15,4 Вт/порт)
Входная мощность	Входное напряжение: 100–240 В пер. тока (50/60 Гц) Частота пер. тока: 47–63 Гц Входной ток: макс. 0,5 А
Установка и управление	Установка Plug-and-play (ручная настройка не требуется); инжекторы автоматически обнаруживают все устройства с поддержкой PoE и подают питание Светодиодный индикатор для локальной проверки
Автоопределение портов	Автоопределение по стандарту IEEE 802.3af Алгоритм обратной совместимости по предварительному стандарту

Общие характеристики

Дисплей и индикаторы	Все интерфейсы портов расположены на передней панели для быстрого доступа и сетевого мониторинга в режиме реального времени Система: индикатор питания пер. тока, индикатор канала — питание и сбой Дополнительные сведения см. на сайте *www.axis.com/techsup*.
Соответствие	Стандарт IEEE 802.3 (когда питание через кабель передачи данных не подается) и IEEE 802.3af Технология питания DTE через интерфейс, зависящий от среды передачи данных (MDI)
Монтаж	На стену или на полку
Соответствие стандартам	cUL/UL, TUV, CE FCC, часть 15, класс B; EN 55022; RMC AS/NZS CISPR 22, класс B; KCC KN32, класс A, KN35
Условия эксплуатации	От 0 до 40 °C Относительная влажность 10–90% (без образования конденсата)
Размеры	33 x 53 x 140 мм
Масса	450 г
Дополнительные аксессуары	Зажим для DIN-рейки AXIS T91A03 (исполнение A)
Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility

©2013 - 2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC и VAPIX являются зарегистрированными торговыми марками или заявками на регистрацию торговой марки Axis AB в различных ведомствах. Все другие названия компаний и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.