

# Антискимминговый считыватель банковских карт с магнитной полосой в антивандальном корпусе KZ-1121-M2

## Назначение

Предназначен для считывания идентификационной информации со второй дорожки пластиковой банковской карты с магнитной полосой при ручном перемещении карты в считывателе. Считыватель KZ-1121-M2 имеет металлический корпус и систему скрытого крепления к стене. Конструкция считывателя позволяет противостоять скимминговым устройствам, предназначенным для установки на входные считыватели систем контроля и ограничения доступа в банкоматные зоны.



**Антискимминговая конструкция!**

## Особенности антискимминговой конструкции:

- Перемещение карты ограничено торцевыми стенками считывателя.
- Подвижные защитные шторки препятствуют размещению скиммера поверх считывателя.
- Карта находится внутри считывателя и перемещается на 62% - этого достаточно для считывания информации со второй дорожки карты, открывающей доступ к помещению, и недостаточно для полного копирования карты.
- Система скрытого крепления к стене - элементы крепления считывателя не видны.
- Встроенный датчик отрыва считывателя от стены.

## Условия эксплуатации

-устойчивость к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150: УХЛ2  
 -температура окружающего воздуха: от -40 до +50 °С  
 -относительная влажность воздуха 95% при 35°С и более низких температурах без конденсации влаги и образования инея  
 -помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы.

## Комплект поставки

Считыватель	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 экз
Информационная табличка	1 шт
Заклепка 4,0 x 8мм	2шт
Саморез 4x30 мм потай.	2шт
Саморез 4x30 мм полусферич.	4 шт
Дюбель полипропиленовый 6x30 мм	6 шт

## Технические характеристики

Напряжение питания, В	5,5 ± 5%
Потребляемый ток, А, не более	0,01
Формат магнитной полосы	ISO-7811
Скорость проведения карты, см/сек	от 10 до 120
Нормативный ресурс, циклов чтения	500000
Толщина считываемых карт, мм	0,76 ± 0,08
Максимальное расстояние от считывателя до контроллера	50 м
Совместим с системой ограничения доступа	Шериф-Банк, PERCo-S-800

Для подключения к контроллеру используется экранированный кабель «витая пара» длиной 0,5 метра с цветовой маркировкой проводников.

## Схема подключения считывателя к контроллеру ограничения доступа KZ-04 и охранной сигнализации

